# Münzkassierzähler

Ihr vollelektronischer Münzautomat für Zeit oder Leistungsabrechnung



Münzautomaten von BAUER finden ihren Einsatz auf Campingplätzen, in Solarien, bei Waschmaschinen, Toiletten bzw. in den Bereichen, in denen eine Zeit- oder Verbrauchsabrechnung erfolgen muss.

Anhand der individuellen Ausführungsmöglichkeiten der ETC- (zeitabhängig) und EEC-Familie (leistungsabhägig) können Sie sich ihr Gerät genau nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.

Die Zahlung erfolgt bei allen ETC- /EEC-Geräten durch Bargeld (Münzeinwurf).



## **Allgemeine Daten**

Gehäuse	rostfreies Edelstahl				
Befestigung	4 Punkt Wandbefestigung				
Schloss Geldkassette	Qualitätsschloss mit Staubschutzschirm				

## Versorgung

Spannung	230 V			
Leistungsaufnahme	2,5-3,5 VA			
Schaltleistung	16 A potentialfrei			

#### **Einwurf**

Einwurfarten	EURO-Münzen, Wertmarken				
Einwurf	Münzprüfer ohne Falschgeld- rückgabe				

#### **Anschluss**

Klemmen	Steckklemmen (Reihenklemmen bei Option mit Schütz)
Anschluss	bis 2,5 mm <sup>2</sup>

## Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
--------------------	-------------------





Bild: ETC 4000

# Grundausstattung

		ETC 100	ETC 1000	ETC 4000	ETC 5020	ETC 5040	EEC 4000
Betriebsart: Zeit		х	x	х	x	x	
Leis	stung						x
Anschluss externer	r Geräte:	1	1	1	2	4	1
	näuse: 260 x 175 x 110 mm (H x B x T) ssette für ca. 150 Münzen	х	х	х			
	näuse: 260 x 175 x 155 mm (H x B x T) ssette für ca. 200 Münzen				x	x	x
Einstellbereich der 1-9	Zeit: 99 Min. (Einmünzspeicher)	х	х				
1-5	50.000 Sek. oder Min. pro Münze			х	х	x	х
Anzeige: Fun	ıktionsanzeige LED	х					
7 Se	egment LED		x				
LCD	O Anzeige 2x16 Zeichen (hinterleuchtet)			x	x	x	x
Münzspeicher:	k. 1 Münze	Х					
	x. 9 Münzen (0-Stellung nach Spannungsausfall)	*	x				
unbe	egrenzt (bis zum Zeitlimit)			х	х	x	x
Betriebsstundenzäl	hler:			х	х	х	х
	rückstellbares "aktueller Kassenbestand", nicht rückstellbares "Summenzählwerk"			х	х	х	х

# Zubehör (Sonderausstattung)

	ETC 100	ETC 1000	ETC 4000	ETC 5020	ETC 5040	EEC 4000
Stop and Go mit Taster			х	х		х
Stop and Go mit Schalter	х	х	х	х		х
Stop and Go mit Abschaltung			х	х		х
Starttaste			х	х		х
Vorlaufzeit			х	х	х	х
Nachlaufzeit			х			х
Wiedereinschaltsperre			х	х	х	х
Türöffner	х	х	х	х		х
Abschaltvorwarnung mit Signalton			х			х
Abschaltvorgang mit Relais			х			х
Restzeit löschen	Х	х	х	х		х
Mehrfacheinwurf			х	х	х	х
Sondermarken	х	х	х	х	х	х
Dreiphasige Abschaltung (Schütz) Vorsicht: Änderung der Abmessung (Tiefe) 260 x 175 x 155 mm	х	х	х	х		х
Sicherheitskleinspannung (12 bzw. 24V)	х	х	х	х	х	х
Münzprüfer mechanisch mit Falschgeldrückgabe	х	х	х	х	х	х
Münzprüfer elektronisch			х	х	х	х
Münzeinwurfsperre	Х	х	х	х	х	х
Montageplatte für Zählerplatte	х	х	х	х	х	х